



ADM416QC



Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA B-16A 30mA Typ A QC/QB

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit Überlastschutz des Neutralleiters durch 4-poligen Leitungsschutzschalter für 400 V Drehstromkreise und einer Fehlerstromschutzschaltung im Kompaktgehäuse. QuickConnect Federsteckklemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), am Abgang und am Zugang, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschieneverbund durch Hutschienschieber oben und unten. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Technische Merkmale

_default

Polart	4 P
Auslösercharakteristik	B
Nennstrom	16 A
Typ des Fehlerstromschutzes	A
Ausschaltvermögen I _{cn} AC nach IEC 60898-1	6 kA
Bemessungsfehlerstrom	30 mA
Isolationsspannung	500 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	10.9 W
Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 / 400 V
Energiebegrenzungsklasse I ² t	3
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	2000
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	4000
Drehmoment	2Nm
Anzahl Module	4
Höhe installiertes Produkt	84 mm
Breite installiertes Produkt	71 mm
Tiefe installiertes Produkt	70 mm
Betriebstemperatur	-25...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-55...70 °C
Anschlussquerschnitt des Zugangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1.5 / 4 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter, vorgeschaltete Klemmen mit Schrauben	1.5 / 4 mm ²
Nennstrom bei -25° C	19.4 A
Nennstrom bei -20° C	19.1 A
Nennstrom bei -15° C	18.9 A
Nennstrom bei -10° C	18.6 A
Nennstrom bei -5° C	18.3 A
Nennstrom bei 0° C	18 A
Nennstrom bei 5° C	17.6 A

Nennstrom bei 10° C	17.3 A
Nennstrom bei 15° C	17 A
Nennstrom bei 20° C	16.7 A
Nennstrom bei 25° C	16.3 A
Nennstrom bei 30° C	16 A
Nennstrom bei 35° C	15.6 A
Nennstrom bei 40° C	15.2 A
Nennstrom bei 50°C	14.4 A
Nennstrom bei 55° C	14 A
Nennstrom bei 60°C	13.6 A