

Artikeldatenblatt

Nebenstelle 3-Draht, Spannungsversorgung



Artikel-Nr.

1723 NE

Nebenstelle 3-Draht, Spannungsversorgung

für Aufsätze eNet Art.-Nrn.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..

für Aufsätze LB-Management Art.-

Nrn.: .. 1700 .., .. 1701 .., .. 1702 .., .. 1750 D .., .. 1751 BT .., .. 17180 .., .. 17280 .., .. 17181 .., .. 17281 .., DWPM 17360 ..

für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 10911 ST RF .., .. 10921 ST RF ..

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Nebenstellenbedienung von geeigneten Einsätzen
- Nebenstelle zur Erweiterung des Erfassungsfeldes von Bewegungs- und Präsenzmeldern
- Zentrale Steuerung von mehreren Hauptstellen
- Betrieb mit geeignetem Aufsatz
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- N-Leiter erforderlich

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Umgebungstemperatur:	-20 ... +45 °C
Anschluss:	Schraubklemmen
eindrähtig:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
feindrähtig ohne Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
feindrähtig mit Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² x 0,5 ... 1,5 mm ²
Gesamtlänge Nebenstellenleitung:	max. 100 m