


B¹ Electronic-Dose und B¹ Doppel-Geräte-Verbindungs Dosen



B¹ Electronic-Dose

- mit Trennwand zur Stromkreistrennung
- mit 4 Schraubdomen
- Für alle Schalungsarten geeignet
- 2-teilig mit angespritztem Rückteil
- 2 Aufnahmen für B¹ Prefix®-Systemflügel
- Dosen-Rückteil mit Aufnahme für Stützelement
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1268-01
EAN:	4013456550544
Länge	160 mm
Breite	75 mm
Tiefe	91 mm
Einbauöffnung Ø	60 mm
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 20/25 mm	7
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 32/40 mm	2
Markierungen für Kabel bis Ø 16 mm	7
Anzahl Teile	9
Verpackung innen/Versand	5/50
Preisgruppe	130

Die B¹ Electronic-Dose und B¹ Doppel-Geräte-Verbindungsdose eignen sich speziell für Installationen in stehenden Ortbetonschalungen. Die B¹ Electronic-Dose bietet einen großzügigen Geräteeinbauraum und zusätzlichen Installationsraum für z. B. Schaltaktoren oder andere Komponenten für Smart Home-Anwendungen. Die zugehörige Trennwand ermöglicht die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose. B¹ Doppel-Geräte-Verbindungs Dosen ermöglichen den Einbau von Block- und vorverdrahteten Geräten und bieten Raum zum Konfektionieren von Leitungen für Multimedia-Anschlüsse.

- Viel Raum für Geräte und Leitungen
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten
- Flaches Frontteil für einfache und schnelle Nagelbefestigung
- Innovative Rohreinführungen zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle
- Aufnahme für B¹ Prefix®-Systemflügelset
- Federweg sorgt für sicheren Halt in stehenden Schalungen

