



458809



#### **UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose Modul-Einsätze polarweiß, matt**

UAE 8(6)/TAE 6 mit Schraubklemmen für Stecker RJ11/RJ12/RJ45, ISDN-fähig für 2 Geräte (Telefone oder Zusatzeinrichtungen), 2 x 6/6-polig für 2 Amtsleitungen.

- für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45, ISDN-fähig
- mit Geradeauslass
- mit Spreizkrallen
- für 2 Geräte, Telefone oder Zusatzeinrichtungen
- 2 x 6/6-polig für 2 Amtsleitungen
- mit Schraubklemmen

#### **Technische Merkmale**

Farbe	polarweiß matt
Nennspannung	125 V DC
Nennstrom	1 A
Übertragungsbandbreite	max. 16 MHz
Übergangswiderstand	< 20 mΩ
Einbautiefe	22 mm
Leitungs-Ø	max. 1 mm
Cat.3	nach TIA/IAE-568-B.2