
PRODUCT-DETAILS

6122/02-84

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II mit Multilinse



Allgemeine Informationen

Typ	6122/02-84
Bestellnummer	2CKA006132A0262
EAN	4011395135198
Beschreibung	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II mit Multilinse
Langbeschreibung	Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog. Passende Abdeckrahmen siehe Programm carat®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® oder future® linear.

Bestelldaten

EAN	4011395135198
Zolltarifnummer	85389099
Mindestbestellmenge	1 Stück

Abmessungen

Nettogewicht	37 g
--------------	------

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit	1
EAN Verpackungseinheit	4011395135198
1	
Länge	78 mm
Verpackungseinheit	1
Höhe Verpackungseinheit	58 mm
1	
Breite Verpackungseinheit	92 mm
1	
Bruttogewicht	0.063 kg
Verpackungseinheit	1

Technische Daten

Umgebungslufttemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Schutzart	IP20
Montageart	Flush-mounted (plaster)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0998
Betriebs- und Montageanleitung	DEBJE-ba_0173_1_7413_6122-01-02
RoHS Information	9AKK104295D8727

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
-------------	---

Klassifizierungen

ETIM 7	EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder
ETIM 8	EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen - Solo → Bewegungsmelder

