

PRODUCT-DETAILS

6122/10-84

Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select mit integriertem Busankoppler



Allgemeine Informationen

Typ	6122/10-84
Bestellnummer	2CKA006132A0366
EAN	4011395211168
Beschreibung	Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select mit integriertem Busankoppler
Langbeschreibung	Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Bestelldaten

EAN	4011395211168
Zolltarifnummer	85365080
Mindestbestellmenge	1 Stück

Abmessungen

Nettogewicht	0.08 kg
--------------	---------

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	4011395211168
Länge	78 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe Verpackungseinheit 1	58 mm
Breite Verpackungseinheit 1	92 mm
Bruttogewicht	0.08 kg
Verpackungseinheit 1	

Technische Daten

Umgebungslufttemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Schutzart	IP20
Montageart	Unterputzmontage

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	2CKA001373B8909
Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1077
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
RoHS Information	9AKK104295D8727

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
-------------	---------------------------------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor
ETIM 8	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen - Solo / alpha für Tasterankoppler → Bewegungsmelder

